


POSTĘPOWANIE PRZY **ZANIKU ZASILANIA** KOTŁOWNI Z SIECI 15kV - SO-3

Opis skrócony postępowania

1. Otworzyć zawór Z1A - zasilanie bezpośrednie z zmiękczalni.
2. Zamknąć zawór Z2A - zasilanie odgazowania.
3. Zamknąć zawory Z4o, Z5o oraz elektrozwór R1 - obejście na miasto.
4. Otworzyć drzwi wlotowe i kontrolne kotła.
5. W razie potrzeby odpowietrzyć kocioł
6. Uruchomić AGREGAT 60kVA zgodnie z instrukcją agregatu.
7. Załączyć zasilanie pompy PO5 wyłącznikiem na szafie agregatu, jeśli niema oznak odparowania wody w kotle otworzyć zawór Z3A - zawór pompy Po5
8. Otworzyć zawory Z6A oraz Z7A - obejścia wodomierza oraz filtra na zmiękczalni
9. Uzyskać informację o przyczynie zaniku zasilania: PGE Dystrybucja S.A.: 991, 13 465 5451, 13 465 5455, 13 465 5400, Posterunek energ. Ustrzyki D. 13 461 1216



Zatwierdził do stosowania